



TECHNISCHES DATENBLATT

Typen-Nummer	600 26
Artikelnr. Batterie	010600260101
Normbezug	DIN EN 50342, DIN IEC 60095-2
Anwendungsgebiet	Starterbatterie
Elektrische Werte	
Nennspannung	12V
Nennkapazität	100 Ah (K20)
Kaltstartstrom	600 A (EN)
Abmessungen und Gewichte	
Gehäusegröße	
Länge max.	
Breite max.	
Kastenhöhe max.	
Gesamthöhe max.	
Batteriegewicht	Ca. 29,5 kg (+/- 5 %)
Elektrolytdichte	Ca. 1,28 kg/Liter
Elektrolyt	Verdünnte Schwefelsäure
Stück/Ladungsträger	36
Ladungsträger-ID	Europalette
Stück pro Lage	12
Ausführung	
Bodenleiste	B00
Schaltung	0
Polausführung	1
Separator	PE-Taschenseparator
Gasableitung	Batterie mit Einzelentgasung
Rückzündschutz	Nicht vorhanden
Wartung ¹⁾	
Wasserverbrauch	> 4g/Ah
Nachfüllwasser	Destilliert oder entmineralisiert (DIN 43530)
Selbstentladung	Ca. 9 % pro Monat
Ladestrom	Ca. 1/10 der Nennkapazität
Ladespannung ²⁾	Max. 13,8 V

¹⁾ Alle angeführten Werte beziehen sich auf Raumtemperatur von +25° C.

²⁾ Empfehlung mit externem, spannungsgeregeltem Ladegerät.

Dokument DBTBAT00168 erstellt am 2013-04-17 ; Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Original